

RC受信機発信周波数

【CWモード受信時】

シングルコンバージョン					
40MHz帯		FUTABA (-455KHz)	JR (+455KHz)	GWS (-455KHz)	JETI (-455KHz)
77バンド	40.770MHz	40.315MHz	40.225MHz	40.315MHz	40.315MHz
79バンド	40.790MHz	40.335MHz	40.245MHz	40.335MHz	40.335MHz
81バンド	40.810MHz	40.355MHz	40.265MHz	40.355MHz	40.355MHz
83バンド	40.830MHz	40.375MHz	40.285MHz	40.375MHz	40.375MHz
85バンド	40.850MHz	40.395MHz	40.305MHz	40.395MHz	40.395MHz

シングルコンバージョン			
72MHz帯		FUTABA (+455KHz)	JR (+455KHz)
17バンド	72.130MHz	72.585MHz	72.585MHz
18バンド	72.150MHz	72.605MHz	72.605MHz
19バンド	72.170MHz	72.625MHz	72.625MHz
20バンド	72.190MHz	72.645MHz	72.645MHz
21バンド	72.210MHz	72.665MHz	72.665MHz
50バンド	72.790MHz	73.245MHz	73.245MHz
51バンド	72.810MHz	73.265MHz	73.265MHz
52バンド	72.830MHz	73.285MHz	73.285MHz
53バンド	72.850MHz	73.305MHz	73.305MHz
54バンド	72.870MHz	73.325MHz	73.325MHz

ディアルコンバージョン		
40MHz帯		FUTABA (-10.7MHz)
77バンド	40.770MHz	30.07MHz
79バンド	40.790MHz	30.09MHz
81バンド	40.810MHz	30.11MHz
83バンド	40.830MHz	30.13MHz
85バンド	40.850MHz	30.15MHz

ディアルコンバージョン			
72MHz帯		FUTABA (-10.7MHz)	GWS (-10.7MHz)
17バンド	72.130MHz	61.43MHz	61.43MHz
18バンド	72.150MHz	61.45MHz	61.45MHz
19バンド	72.170MHz	61.47MHz	61.47MHz
20バンド	72.190MHz	61.49MHz	61.49MHz
21バンド	72.210MHz	61.51MHz	61.51MHz
50バンド	72.790MHz	62.09MHz	62.09MHz
51バンド	72.810MHz	62.11MHz	62.11MHz
52バンド	72.830MHz	62.13MHz	62.13MHz
53バンド	72.850MHz	62.15MHz	62.15MHz
54バンド	72.870MHz	62.17MHz	62.17MHz

上記の発信周波数は、レーザーでサーチして書き出したものです。
 メーカー等へ問い合わせや確認は一切しておりません。
 お使いの際には、あらかじめお手持ちの受信機の発信周波数をご確認することをお勧めします。